

LINE探索名人 V2

メタル回線の各種回線試験（絶縁抵抗試験・静電容量試験・電圧試験）が一人で容易に出来ます。
不良心線探索試験等には各種の測定器を継ぎ替えて2人1組で測定を行って来ましたが、全てこの1台にお任せ下さい。



付属ケース

◆ 機能

- (1) 線間・対地間絶縁抵抗試験
- (2) 線間・対地間静電容量試験
- (3) 線間・対地間電圧試験
- (4) 両線断線、片線断線確認
- (5) 自己混線確認
- (6) 外来負電流（他混）確認

◆ 特長

- 本器の接続コードをL1・L2・アースに接続したままレバー操作で、各種の試験、測定が簡単にできます。
- 空回線の容量試験により残置電話機やコンデンサ付きモジュラージャック（CMJ）の有無の判別ができます。
- 生活防水タイプですので、雨天時に少々濡れても安心してご使用になれます。

◆ 仕様

絶縁抵抗	静電容量	電圧試験	電源	外形・重量
0~50MΩ 印加電圧 DC100V	0~1.2μF (0.1μF ≒ 2km) ラインレバーは°ツシ1式 ※0.5秒間隔で押す	0~100V	006P型 アルカリ電池9V 1個	W92 × H175 × D58 mm 約500g ※接続コード・電池含む

●販売店

●製造元

<http://www.tomei.co.jp>

 **東名通信工業株式会社**

本社・工場 〒492-8274
愛知県稲沢市天池光田町100-3
TEL 0587-23-3534
FAX 0587-23-5944

東京営業所 〒101-0033
東京都千代田区神田岩本町1番地 峯岸ビル7F
TEL 03-3253-7655
FAX 03-3253-7656